



## PR-bakplan för Yokogawa CENTUM VP-system och ProSafe-system

**YOKOGAWA** ◆

Officiellt testade och godkända av Yokogawa



### Urvalsguide

| Systemmärke | Systemtyp  | I/O-kort | I/O-typ                                 | Bakplan/beställningsnummer | Moduler*                                    | Kabeltyp***                       |
|-------------|------------|----------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Yokogawa    | CENTUM VP  | AAI141   | 16 x analog ingång                      | 7908-YoCen-A2B             | 8 x 9106xxB eller 8 x 9113xB                | KS1-xx eller motsvarande          |
| -           | -          | AAI841   | 8 x analog ingång,<br>8 x analog utgång | 7908-YoCen-B2F             | 4 x 9106xxB eller 4 x 9113xB,<br>4 x 9107xB | KS1-xx eller motsvarande          |
| -           | -          | ADV151   | 32 x digital ingång                     | 7916-YoCen-C2H             | 16 x 9202xxB                                | AKB331-Mxxx eller motsvarande     |
| -           | -          | ADV161   | 64 x digital ingång                     | 2 x 7916-YoCen-C2H**       | 32 x 9202xxB                                | 2 x AKB337-Mxxx eller motsvarande |
| -           | -          | ADV551   | 32 x digital utgång                     | 7916-YoCen-D2J             | 16 x 9203xxB                                | AKB331-Mxxx eller motsvarande     |
| -           | -          | ADV561   | 64 x digital utgång                     | 2 x 7916-YoCen-D2J**       | 32 x 9203xxB                                | 2 x AKB337-Mxxx eller motsvarande |
| Yokogawa    | ProSafe-RS | SAI143   | 16 x analog ingång                      | 7908-YoPro-A2B             | 8 x 9106xxB eller 8 x 9113xB                | AKB331-Mxxx eller motsvarande     |
| -           | -          | SDV144   | 16 x digital ingång                     | 7908-YoPro-D2H             | 8 x 9202xxB                                 | AKB331-Mxxx eller motsvarande     |
| -           | -          | SDV531   | 8 x digital utgång                      | 7908-YoPro-E2I             | 8 x 9203xxA                                 | AKB331-Mxxx eller motsvarande     |
| -           | -          | SDV541   | 16 x digital utgång                     | 7916-YoPro-F2I             | 16 x 9203xxA                                | AKB331-Mxxx eller motsvarande     |

!! Ex- och icke-Ex-enheter får inte blandas på samma bakplan

\* x = Produkt-undertyp.

\*\* Obs! Du måste använda två bakplan för att kunna få sammanlagt 32 stycken DI eller 32 stycken DO för I/O-korten.

\*\*\* xxx är kabelns längd.