



Backplane PR para sistemas Yokogawa, CENTUM VP y ProSafe

YOKOGAWA 

Probado y aprobado oficialmente por Yokogawa



Guía de selección

Marca de sistema	Tipo de sistema	Tarjeta de E/S	Tipo de E/S	Backplane/ número de pedido	Módulos*	Tipo de cable***
Yokogawa	CENTUM VP	AAI141	16 x entradas analógicas	7908-YoCen-A2B	8 x 9106xxB o 8 x 9113xB	KS1-xx o equivalente
-	-	AAI841	8 x entradas analógicas, 8 x salidas analógicas	7908-YoCen-B2F	4 x 9106xxB o 4 x 9113xB, 4 x 9107xB	KS1-xx o equivalente
-	-	ADV151	32 x entradas digitales	7916-YoCen-C2H	16 x 9202xxB	AKB331-Mxxx o equivalente
-	-	ADV161	64 x entradas digitales	2 x 7916-YoCen-C2H**	32 x 9202xxB	2 x AKB337-Mxxx o equivalente
-	-	ADV551	32 x salidas digitales	7916-YoCen-D2J	16 x 9203xxB	AKB331-Mxxx o equivalente
-	-	ADV561	64 x salidas digitales	2 x 7916-YoCen-D2J**	32 x 9203xxB	2 x AKB337-Mxxx o equivalente
Yokogawa	ProSafe-RS	SAI143	16 x entradas analógicas	7908-YoPro-A2B	8 x 9106xxB o 8 x 9113xB	AKB331-Mxxx o equivalente
-	-	SDV144	16 x entradas digitales	7908-YoPro-D2H	8 x 9202xxB	AKB331-Mxxx o equivalente
-	-	SDV531	8 x salidas digitales	7908-YoPro-E2I	8 x 9203xxA	AKB331-Mxxx o equivalente
-	-	SDV541	16 x salidas digitales	7916-YoPro-F2I	16 x 9203xxA	AKB331-Mxxx o equivalente

!! Los productos de S.I. y no S.I. no deben ser montados en el mismo backplane

* x = sub-variante de producto.

** Nota: deben usarse dos backplanes para ofrecer un total de 32 entradas digitales o 32 salidas digitales para las tarjetas de E/S.

*** xxx es la longitud del cable.